

Dlouhé stisknutí tlačítka T1 pro vstup do menu s funkcemi P1-P14

Pro prohledávání funkcí stiskněte tlačítko T1 krátce. Chcete-li zvolit - nastavit konkrétní funkci, tak stiskněte po dobu 2 sekund. Pro potvrzení stisknete opět tlačítko T1, hodnota zabliká a uloží se nebo počkáte bez stisknutí tlačítka 3 sekundy.

Jedná sa o verzi produktu: **Univerzálny voltmetr na stejnosměrné napětí s absolutním i procentuálním zobrazením 7-100V**

P1 funkce zvolení typu baterie (olovo) 12V, Li-ion 3.7V LiFePO4 3.2V, Nabíjecí nimh článku 1,2V

P2 funkce je počet článků sérií. Podržte tlačítko T1 a hodnota se bude zvyšovat (určování počtu článků sérií).

P3 funkce - výběr možností P1 a P2

P1 - stav množství energie

P2 - stav množství chybějící energie

P4 funkce - nastavení optimální výšky napětí (pro nabitou baterii). Ve funkci P3 vyberte možnost

P5 funkce - nastavení nejnižší výšky napětí (pro prázdnou baterii). Ve funkci P3 vyberte možnost

P6 funkce pro zvolení hodnoty ve Voltech nebo%.

P7 funkce AH A8 AL

AL - zobrazení voltů s% (střídání)

AH- zobrazení procent

P8 funkce - alarm pro vysokou hodnotu napětí

P9 funkce - alarm pro nízkou hodnotu napětí

P10 funkce - pro nastavení políček indikátoru například při kolik% má ukazovat plnou baterii.

P11 funkce - pro nastavení políčka indikátoru při kolik% má ukazovat prázdnou baterii.

P12- nastavení v nebo%, možnost nastavit střídání v a%

P13 - Kalibrace snížení nebo zvýšení ukazované hodnoty

P14- RESET na výchozí hodnoty standardně zobrazuje OFF pokud chcete resetovat nastavení znechte na ON a uložte